

Era Flor

Der klassische Nice-Sender
im neuen modernen Design,
einfach praktisch.



Nice

Home Automation

**Sender
mit 1, 2 und 4
Kanälen in neuem
stilvollem Design.**



Auto-Halterung
(serienmäßig)



FLO1RE, FLO1RCE



FLO2RE, FLO2RCE



FLO4RE, FLO4RCE

**433,92 MHz Rolling-Code-System
mit Selbsterlernung.**

Erhältlich auch mit sequentieller Codierung für Vielfacheingabe (Era FloRCE).

Absolute Sicherheit: Durch die Übertragung mit variablem Rolling Code ist es unmöglich, den Sender zu klonen.

Ideal für Wohnanlagen oder Multi-User-Systeme dank eindeutigen und individuellem Code.

Einfache Duplizierung eines neuen Senders in Anlagennähe mittels autorisiertem Sender oder direkt über eine Taste am Empfänger; eine LED zeigt dabei die verschiedenen Funktionen an.

Besonders praktisch: Die Version Era FloR-CE ermöglicht mithilfe der Programmierereinheit O-Box die Speicherung ganzer 100-Stück-Packungen in einem einzigen Vorgang, ohne dass diese hierfür geöffnet werden müssen.

Mittels O-Box sowie spezieller Software für PC und PDA:

- können Empfänger und Sender **einfach und schnell programmiert** werden;
- kann die **Liste der Codes verwaltet** und ausgedruckt werden;
- kann die eigene **Datenbank bezüglich der Installationen** erstellt werden (bei Multi-User-Systemen nützlich).

Lange Betriebsdauer und reduzierter Verbrauch.

Elegant und praktisch:

Der Sender Era FloR kann als stilvoller technologischer Schlüsselanhänger verwendet oder an der Wand bzw. dem Armaturenbrett des Autos dank der bequemen mitgelieferten Halterung befestigt werden.

Voll kompatibel mit den Empfängern der vorangehenden Serie FloR (universell, universell modular, Steckempfänger mit Nice- oder SM-Verbinder) sowie mit den Empfängern One (OXI/OXIT, OX2/OX2T und OX4T).

| Modell | Beschreibung | St./Pack |
|----------------|---|----------|
| FLO1RE | Sender Era FloR 1 Kanal | 10 |
| FLO2RE | Sender Era FloR 2 Kanäle | 10 |
| FLO4RE | Sender Era FloR 4 Kanäle | 10 |
| FLO1RCE | Sender Era FloR 1 Kanal, mit sequentieller Codierung für Vielfacheingabe | 10 |
| FLO2RCE | Sender Era FloR 2 Kanäle, mit sequentieller Codierung für Vielfacheingabe | 10 |
| FLO4RCE | Sender Era FloR 4 Kanäle, mit sequentieller Codierung für Vielfacheingabe | 10 |

Technische Merkmale

| Trägerfrequenz | Geschätzte Reichweite | Codierung | Stromversorgung | Durchschnittliche Stromaufnahme | Schutzgrad | Abmessungen - Gewicht |
|----------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------|
| 433,92 MHz | 150/200 mit auf freiem Feld abgestimmter Antenne | Digital 52 Bit (4,5 Milliarden Kombinationen) | 3 Vdc; Lithiumbatterie Typ CR2032 | 25 mA | IP 30 | 58x86x22 h mm 55 gr |

* Die Reichweite der Sender und die Reaktionsfähigkeit der Empfänger könnte durch Geräte beeinträchtigt werden, die gegebenenfalls in der Gegend mit derselben Frequenz in Betrieb sind.



Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com

Die Daten in dieser Veröffentlichung dienen nur als Hinweis. Nice behält es sich vor, jederzeit Änderungen am Produkt anzubringen. Entdecken Sie.